

Secvest Draadloze Handbrandmelder

Item FUAT50020

Pagina 1 of 2



- Voor het snel en eenvoudig activeren van een brandalarm
- Sabotagebeveiliging
- Sabotagebeveiliging

Eenvoudig en snel hulp inroepen bij brand

Met het draadloze Secvest-brandalarm kan met een druk op de knop snel en eenvoudig een brandalarm worden geactiveerd. Het brandalarm kan ook worden afgegeven als de centrale niet geactiveerd is – u hoeft alleen de knop in te drukken.

Alarm en noodoproep apart mogelijk

U kunt zelf bepalen of naast het akoestische en optische alarm ook nog een noodoproep naar de meldkamer moet plaatsvinden. Met de juiste batterijen (3V-lithium) heeft het draadloze brandalarm een levensduur van ca. 24 maanden.

Secvest Draadloze Handbrandmelder

Item FUAT50020

Pagina 2 of 2

Technical Data:

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Afmetingen | (bxhxd) 85x85x52 mm |
| Batterijtype | 3V CR2477N lithiumbatterij |
| Breedte | 85 mm |
| Frequentie | 868,6625 MHz |
| Zendvermogen | 10 mW |
| Materiaal van de behuizing | Thermoplastisch kunststof |
| Hoogte | 85 mm |
| Lengte | 52 mm |
| Max. levensduur van de batterij | 2 jaren |
| Max. bedrijfstemperatuur | 50 °C |
| Max. bereik zenden (open terrein) | 100 m |
| Max. bereik zenden (gebouw) | 30 m |

| | |
|--------------------------|------------|
| Min. bedrijfstemperatuur | -10 °C |
| Modulatie | FM FM / AM |
| Nettogewicht | 0,16 kg |
| Sabotagebeveiliging | Ja |
| Beschermingsklasse IP | 32 |
| Veiligheidsgraad | 2 |
| Spanningsbewaking | Ja |
| Voedingsspanning DC | 3 V |
| Milieuklasse | II |