

# Secvest Draadloze Noodoproepzender

Item FUAT50000

Pagina 1 of 2



- Voor het snel doorgeven van een noodoproep
- Klein en handzaam
- Straalwaterdicht
- Bevestiging aan arm, riem of om de hals
- Kan in combinatie met Secvest 2Way (FU8000) alleen als zorgnoodoproepknop worden gebruikt

## Meer veiligheid met een persoonlijke noodoproep

De draadloze Secvest-alarmzender maakt van uw draadloze Secvest-alarmsysteem een noodoproepcentrale: daarmee geeft u met een druk op de knop een medische noodoproep of een overvalalarm af via uw draadloze alarmsysteem. De lichte en kleine handzender past in iedere tas en kan zo gemakkelijk meegenomen worden. Een druk op de knop is voldoende. Afhankelijk van de instelling kan met de geïntegreerde Secvest-kiezer een noodoproep worden verstuurd naar een vooraf ingesteld nummer (bijvoorbeeld een familielid) of een meldkamer.

## Eenvoudig in gebruik en met een lange levensduur van de batterij

Dankzij de alarmzender in combinatie met het alarmsysteem kunnen ook oudere of hulpbehoevende mensen een zorgeloos leven leiden in de eigen woning. De draadloze alarmzender kan aan een armband of riem worden bevestigd, of om de hals worden gedragen. De zender is beschermd tegen waterstralen (beschermingsklasse IP65) en kan daarom ook onder de douche worden gedragen. Met de juiste batterijen (3V-lithium) heeft de draadloze alarmzender een levensduur van ca. 5 jaar.

# Secvest Draadloze Noodoproepzender

Item FUAT50000

Pagina 2 of 2

## Technical Data:

Afmetingen	(bxhxd) 44x32x13 mm
Batterijtype	Ingesoldeerde 3V lithiumbatterij
Breedte	44 mm
Frequentie	868,6625 MHz
Zendvermogen	10 mW
Materiaal van de behuizing	ABS
Hoogte	32 mm
Lengte	13 mm
Max. levensduur van de batterij	5 jaren
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. bereik ontvangen (open terrein)	100 m

Max. bereik zenden (gebouw)	30 m
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM FM / AM
Nettogewicht	0,01 kg
Beschermingsklasse IP	65
Veiligheidsgraad	2
Spanningsbewaking	Ja
Voedingsspanning DC	3 V
Milieuklasse	II